


Comment mettre à jour le firmware du SAMSUNG SSSP à partir du CMS ?

- Veuillez vous connecter à votre compte zebrix
- Allez dans la section des écrans
- Dans la liste des écrans, cliquez sur le bouton "Hardware Tools" sur la ligne de l'écran que vous souhaitez mettre à jour.



- Allez dans l'onglet moniteur

A screenshot of a web application interface titled 'Outils matériels - LAB QB13-T'. The interface has a dark blue header and a light grey navigation bar with tabs: 'Pilotage', 'Historique (logs)', 'Supervision', 'Options', 'Firmwares', and 'Alertes'. The 'Firmwares' tab is active. Below the navigation bar, there is a section titled 'Firmware actuel' with the version 'T-KTM2ELAKUC-2360.4' and a search bar labeled 'Rechercher'. Below this is a table with the following data:

Nom	Statut	Description	Action
T-KTM2ELAKUC-2380.2	Stable	SAMSUNG SSSP6 displays	Installer
T-KTM2ELAKUC-2390.0	Experimental	SAMSUNG SSSP6 displays	Installer

An orange 'X' button is located at the bottom right of the interface.

- Cliquez sur le bouton firmware (la version sur le bouton est la version actuelle, dans la liste vous voyez les firmwares disponibles)



Veuillez noter que seuls les microprogrammes compatibles seront répertoriés, en



fonction de votre modèle d'écran.

- La mise à jour vers la dernière version est la meilleure solution, à moins qu'il n'y ait un message "BETA-VERSION-DO-NOT-USE".
- Votre écran téléchargera le micrologiciel (ce qui prend généralement plusieurs minutes) et procédera automatiquement à la mise à jour et au redémarrage.

<input type="checkbox"/>	Statut	Nom ↓ ^A / _Z
<input type="checkbox"/>		Écran accueil
<input type="checkbox"/>		Écran allée centrale
<input type="checkbox"/>		Écran boucherie
<input type="checkbox"/>		Écran caisses
<input type="checkbox"/>		Écran Fruits et légumes2
<input type="checkbox"/>		Écran poissonerie



Lorsque l'écran télécharge le micrologiciel, il continue à fonctionner comme d'habitude (il affiche le contenu et le met à jour s'il est modifié). Lorsque le téléchargement du micrologiciel est terminé, il interrompt la lecture pour effectuer la mise à jour. Cette opération prend environ 2 minutes, puis l'écran redémarre et le zebrix redémarre automatiquement.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
<https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssponlinefirmwareupgrade&rev=1681449590>

Last update: **2023/04/14 07:19**

