

Guide de démarrage rapide

Le boîtier de déclenchement de contenu zebrix est un dispositif permettant d'afficher un contenu prédéfini sur un ou plusieurs écrans lorsqu'un contact sec est fermé. Le dispositif supporte jusqu'à 7 contacts secs différents. Le contenu n'est affiché qu'une seule fois ou jusqu'à la fermeture d'un autre contact en fonction du paramètre loop/noloop

1 Branchement pour la configuration initiale

Matériel requis :


- l'alimentation externe fournie
- un câble réseau
- une connexion internet filaire
- un câble HDMI
- un écran
- un clavier
- une souris
- **un ou plusieurs boutons (jusqu'à 7)**



Vous pouvez brancher le (ou les) bouton(s) sur les couples de pin de la broche GPIO repérés sur le schéma. (5;6), (9;10), (14;15), (19;20), (25;26), (29;30), (33;34).

Brancher l'ensemble des cables, terminer par l'alimentation pour allumer l'équipement.


2 Configuration logicielle



Lorsque l'équipement affiche le bureau

1. ouvrir le gestionnaire de fichiers
2. cliquer ensuite dans la racine du système de fichier
3. ouvrir le fichier buttons.conf

3 Édition du fichier /buttons.conf



- clientname=**NOM DU COMPTE CLIENT ZEBRIX**
- username=**NOM DE L'USER ZEBRIX**
- password=**PASSWORD**

Les paramètres **clientname**, **username** et **password** sont les accès du compte zebrix depuis lequel le système zebrix buttons pourra se connecter. Ce compte zebrix n'est pas nécessairement admin pour fonctionner mais il doit à minima pouvoir attribuer un contenu sur l'écran visé par le système.

Pour ce compte l'authentification à 2 facteurs doit être désactivé.

Si le compte change de mot de passe sur zebrix, il faudra aussi le changer dans la configuration de l'équipement.

- **buttonX=Screenid|contentType:contentId|noloop**

ButtonX



Le X doit correspondre au numéro de bouton attribué au couple de pin sur lequel le bouton est branché. (voir schéma dans le point 1)

Screenid

remplacer screenid par l'ID de votre écran.

Pour trouver le screenid :

- aller dans la liste des écrans,
- cliquer sur la roue dentée au bout de la ligne de l'écran cible



- cliquer ensuite sur l'onglet supervision.
- copier ensuite le nombre dans ID

A screenshot of the 'Outils matériels' interface for 'zebrix button'. The interface has a dark blue header with the title 'Outils matériels zebrix button'. Below the header are several tabs: 'Piloteage', 'Historique (logs)', 'Supervision' (selected), 'Options', 'Firmwares', and 'Alertes'. The 'Supervision' tab shows three progress bars: RAM at 44%, CPU at 4%, and Disque at 9%. Below these are two columns of system details. The left column includes: Nom (zebrix button), Statut (online), Mis à jour le (16/03/2023 14:22), ID (43680, highlighted with a blue border), zebrix version (v3.7.2.2), Adresse IP (77.158.192.75), Fournisseur d'accès à internet détecté (15557 Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA), Localisation approximative (ville) (Colombes), Localisation approximative (région) (Hauts-de-Seine), Localisation approximative (Pays) (France), Port (443), and Disponibilité (2 hours 19 minutes 59 seconds). The right column includes: Adresse MAC (8cea48dd0aa4), IP locale (10.10.10.130), Masque sous-réseau (255.255.0.0), Passerelle par défaut (10.10.1.253), Serveur(s) DNS (10.10.1.5), interface (ethernet), Gestion à distance (disabled), Lecteur zebrix V3 (checked), Fabricant (Samsung), Modèle (QM43R), Numéro de série (07YFHNR300015N), DUID, and Firmware (T-KTM2ELAKUC-2370.2). An orange close button with an 'X' is in the bottom right corner.

contentType

- page
- scheduling
- playlist



Vous pouvez choisir le type de contenu qui sera sélectionné par le bouton, **une page** ou **une playlist**.

Scheduling quand à lui, Permet de configurer un contact sec permettant de revenir à la diffusion du contenu planifié sur zebrix. Le contentid doit alors avoir la valeur 0 et doit être configuré en loop.

contentid

remplacer contentid par l'id de la page ou de la playlist enregistré dans le système zebrix (voir ci-contre pour le trouver)

Pour trouver le contentid de la page ou de la playlist à afficher il suffit d'aller dans l'onglet playlist ou page et d'éditer la playlist ou la page. L'id recherché est le nombre après le dernier «/».



loop & noloop

noloop

Retourne en mode schedule après la fin de la diffusion

loop

Joue en boucle, jusqu'à ce qu'un autre contact sec soit pressé.

4 Utilisation normale après la configuration

Débrancher, le clavier, la souris et l'écran relié à l'équipement. Pour démarrer l'équipement dans un mode normal d'utilisation, il vous suffira de débrancher et de rebrancher l'alimentation de l'équipement.

Last update:
2023/03/29 fr:zebrix_content_trigger_box https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_content_trigger_box&rev=1680073282
09:01

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_content_trigger_box&rev=1680073282

Last update: **2023/03/29 09:01**

