Configuring a SAMSUNG display with fixed IP addressing

Prérequis : Télécommande

Step 1

Press the "MENU" button.



Step 2

In the menu, use the directional arrows to select "Network" and then confirm.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Léandre - 329
/	-	Réseau	- 337
100	Image	État du réseau	ippine - 338
	Affich. à l'écran	Ouvrir les paramètres réseau	es - 339
	Son Son	IPv6	o :k - 345
	Réseau	Etat IPv6	- 333
1 March	C Système	Paramètres réseau serveur	
1000	Assistance	Hom benknendae (Signage) samsong daar	
			- 2
	0 0		-

Step 3

Move to "Network status" then let the network status run.

	Réseau	Affichez l'éta réseau actuel	t de votre et d'Internet.
	État du réseau		
	Ouvrir les paramètres réseau		
s	IPv6	•	
Ø	Etat IPv6		
2	Paramètres réseau serveur		
23	Nom périphérique [Signage] Sa	amsung QMR S	
B			

Step 4

Then go to "IP settings".

	État du	réseau		
	Votre périphérique es	t connecté à Internet.		
	-			
Vous êtes connecté à Internet. En cas de problème avec les ser	rvices en ligne, contactez votre	fournisseur de services intern	et.	
Paramètres réseau	Param. IP	Réessayer	Fermer	

Step 5

- Click on "Get Automatically" and then change to "Manual Entry".
- Specify the fixed IP address of the display
- Specify the subnet mask
- Specify the IP address of the gateway
- Specify the address of a DNS server (8.8.8.8 if you don't know what to put)
- Validate with "OK".

Param. IP			
Config. IP	Entrer manuellement		
Adresse IP	0.0.0.0		
Masque ss-réseau	255.255.255.0		
Passerelle	0.0.0.0		
Config. DNS	Entrer manuellement		
Serveur DNS	0.0.00		
ОК	Annuler		

From: https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix documentation**

Permanent link: https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=en:configuration_staticip

Last update: 2022/04/20 15:06

