



Compatibilité

zebrix est compatible avec les écrans LG sous:

1. webOS 4.1
2. webOS 6.0

Ecran déjà utilisé : remise à zéro des paramètres recommandée (reset usine)

- Appuyer sur le bouton paramètres de la télécommande (icône avec la roue dentée)
- Aller sur **admin**
- Entrer le code pin (par défaut : 000000)
- **Reset to factory**, l'écran s'éteindra

Ecran neuf ou premier démarrage après reset aux paramètres d'usine

- Choisir **Quickstart / Normal Configuration**
- Configuration de la langue de la rotation de l'écran, de l'activation de l'input rotation, de la source : adapter si besoin (les paramètres par défaut peuvent être conservés tels quels).
- **Configuration de la date et de l'heure obligatoire !**
- Done



DATE / HEURE : Il est très important de configurer correctement à minima la bonne date, sinon la première connexion à zebrix en HTTPS sera impossible (la vérification du certificat nécessite une date correcte)

Configuration de zebrix sur l'écran

- Démarrer l'écran avec le bouton **power** de la télécommande
- Appuyer sur le bouton **paramètres** de la télécommande (icône avec la roue dentée)
- Dans la catégorie **EZ Setting**, aller sur SI Server Setting
- Choisir **SI Server Setting**
- Passer **Fully Qualified domain name** sur **ON**

- Entrer l'URL : <https://screen.zebrix.net>
- Application Launch mode : **Local**
- Application Type : **ZIP**
- **Local application Upgrade** : appuyer sur **Remote** et confirmer, cela aura pour effet de lancer le téléchargement de l'application
- Quitter avec la croix, en haut à droite
- Eteindre l'écran à l'aide du bouton **power** de la télécommande
- Rallumer l'écran à l'aide du même bouton et patienter
- Quelques secondes après le redémarrage une notification s'affiche et confirme que l'application a été téléchargée/mise à jour, patienter encore
- Quelques secondes plus tard, l'application démarre automatiquement et la page d'activation de zebrix s'affiche.
- Après l'activation par l'équipe zebrix, nous vous recommandons de rebooter l'écran à la télécommande une dernière fois avant de l'utiliser.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:connect_luckygoldstar_screen&rev=1742398427

Last update: **2025/03/19 16:33**

