

# Zebrix sur les lecteurs Innes

**Comment installer zebrix sur un lecteur Innes ?**

- \* Connecter le lecteur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
- \* Connectez le lecteur à un écran
- \* L'écran doit afficher une carte de test contenant des informations sur le réseau. Installation via l'interface WebUI:
- \* Connectez-vous à l'aide d'un navigateur Internet avec l'adresse IPv4 ou IPv6 pour accéder à la WebUI (par exemple <http://10.10.10.10/admin>).
- \* Entrez le login et le mot de passe : (admin / admin)
- \* Aller dans "Configuration" puis "App"
- \* Sélectionnez "Third Party" puis "Pull Webdav".
- \* Entrez l'URL : <http://screen.zebrix.net> et entrez 23:59:59 pour le "heartbeat"
- \* Cliquez sur "Valider",
- \* Ne pas redémarrer le lecteur immédiatement
- \* Aller dans l'onglet "Maintenance", puis "Carte de test".
- \* Désactiver la carte de test
- \* Puis redémarrer l'appareil à l'aide du bouton en haut à droite.

**Installation via clé USB:**

- \* Télécharger le script de configuration :
- \* Formater la clé USB en FAT32
- \* Injecter le script dans la clé USB, puis dans le lecteur. Attention : L'écran doit afficher la carte de test avant de pouvoir injecter le script de configuration. Le lecteur redémarre, et la solution Zebrix est lancée.

**Mise à jour de la version du lecteur :**

- \* Entrez l'adresse WebUi dans le navigateur (correspondant à l'ip du lecteur).
- \* Allez dans "Maintenance" puis "Middleware".
- \* Télécharger le fichier zip
- \* Décompressez-le, puis prenez le fichier et mettez-le dans la boîte de dépôt
- \* Redémarrer le lecteur

**Limitations de DMB400:**

- \* PIP ne fonctionne pas en mode portrait

DMB300

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix\\_on\\_innes\\_players&rev=1696326082](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_on_innes_players&rev=1696326082)

Last update: 2023/10/03 11:41

