# Comment configurer un mur d'écrans sur un écran SAMSUNG ?

## Etape 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "HOME".

Last	
update:	$fr: configuration\_videowall\_samsung\ https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr: configuration\_videowall\_samsung\&rev=169943862000000000000000000000000000000000000$
2023/11/08	The oringulation of the original form of the original ori
11:17	



## Etape 2

Utilisez les flèches directionnelles pour allez dans le menu "Video Wall".



## Etape 3

Mettez l'option "Video Wall" sur "ON"



### **Etape 4**

#### Veuillez définir :

- le nombre d'écrans que vous souhaitez utiliser horizontalement et verticalement, 1 x 2 (si bloc de deux écrans) ou 2 x 2 (si bloc de quatre écrans)
- la position de l'écran dans le mur d'écrans (1, 2, Etc...)
- choisissez le mode "Full" : l'image n'est pas rognée, mais cela peux causer des incohérences visuelles.
- choisissez le mode "Natural" : l'image donne l'impression qu'elle passe "derrière" les espaces entre les écrans, ce mode est moins perturbant pour le spectateur mais attention l'image est rognée pour obtenir cet effet.

#### **Etape 5**

Afin de mettre en place physiquement le mur d'écran, vous devez définir la position de chaque écran sur le mur, de façon a les brancher en série (Bloc de 4 écrans).

#### Sur les écrans anciennes générations, nous sommes sur du DP in/Out :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort sur la sortie "Display OUT". Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie "Display IN". Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 2 (du côté opposé), et de l'écran 2 (du côté opposé) à l'écran 1 (du côté opposé).



#### Sur les écrans nouvelles générations, nous sommes un chainage que en HDMI :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort sur la sortie "HDMI <u>OUT</u>". Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie "HDMI <u>IN</u>". Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 2 (du côté opposé), et de l'écran 2 (du côté opposé) à l'écran 1 (du côté opposé).



https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\_videowall\_samsung&rev=1699438620

Last update: 2023/11/08 11:17

