

# zebrix sur équipements QBIC



## équipements testés

| modèle      | commentaires  |
|-------------|---|
| BXP100      | Modèle entrée de gamme FULL HD, convient pour les projets simples, performances limitées pour les animations (effet de transitions, widgets animés, animations HTML5) |
| BXP300      | Modèle milieu de gamme FULL HD, bonnes performances des animations  |
| BXP320/321  | Modèle milieu de gamme 4K pour usage non-intensif, Dual HDMI  |
| BXP350      | Modèle haut de gamme 4K - DUAL HDMI - usage intensif - haut niveau de performance   |
| TD1070 Lite | Idéal pour projet avec contenus en FULL HD  |

## Procédure d'installation de zebrix sur les équipements QBIC

- Branchez un clavier USB sur le player
- Mettez sous-tension le player (ou appuyez sur **ECHAP** pour quitter l'application en cours) pour accéder au menu d'accueil (DATE & Time, Ethernet, Wifi, Settings)
- Si possible, réalisez un reset aux paramètres d'usine : **SETTINGS > Reset Options > Erase all data (factory reset)**
- Après le reboot, assurez-vous que **date et heures** soient correctes
- Configurez les **paramètres réseaux** selon vos préférences, la **connexion à internet est requise** pour la suite
- Accédez à la rubrique SETTINGS
- Accédez à **Remote APP upgrade URL**, entrez <https://screen.zebrix.net/qbic>, cochez la case **Upgrade in background**, et validez en appuyant sur **SET**.
- Après quelques secondes, le player affiche une notification confirmant que l'application a été téléchargée, l'application est désormais définie comme application par défaut.
- Revenez sur l'écran d'accueil, l'application zebrix démarrera automatiquement à la fin du compte à rebours.
- La page d'activation zebrix s'affiche, suivez les instructions pour activer l'écran sur votre compte zebrix.

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:connect\\_qbic\\_to\\_zebrix&rev=1752220194](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:connect_qbic_to_zebrix&rev=1752220194)

Last update: 2025/07/11 09:49

