

Procédure de reset usine sur écran SSSP

Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI en validant avec le bouton "OK" de la télécommande





Etape 2 Appuyez sur la touche "Mute" puis tour à tour sur les touches numérique : "1", "8 et "2" puis sur le bouton on (rouge).

Etape 3 Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît

Etape 4 Une fois que le menu apparaît, choisissez "Option" puis "Factory reset" puis choisissez à nouveau "Factory reset".

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton "Power On".

Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset_usine_ecran&rev=1649340407

Last update: **2022/04/07 16:06**

