

## Procédure de reset usine sur écran SSSP

### Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI en validant avec le bouton "OK" de la télécommande





Etape 2 Appuyez sur la touche "Mute" puis tour à tour sur les touches numériques : "1", "8 et "2" puis sur le bouton on (rouge).



Etape 3 Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît

Etape 4 Une fois que le menu apparaît, choisissez "Option" puis "Factory reset" puis choisissez à nouveau "Factory reset".

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton "Power On".

Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset\\_usine\\_ecran&rev=1649340990](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset_usine_ecran&rev=1649340990)

Last update: 2022/04/07 16:16

